

smsflatrate.net⁺

Text2Speech-Anrufe

www.smsflatrate.net

Version 1.8 / Juni 2017

Mit der Ansteuerung der smsflatrate.net-Gateways halten Sie sich an die AGB.

Our Terms and Conditions apply.

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright.

Kloppe Media
smsflatrate.net
Ansbacher Str. 85
D-91541 Rothenburg ob der Tauber

eMail: ticket@smsflatrate.net
Internet: www.smsflatrate.net

Fon: 0800 79079660 (freecall aus Deutschland)
Fon: +49 9861 9384826 (weltweit)

Version
1.8

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	4
Gateway-Adresse	4
Standard und zusätzliche Parameter	5
Rückgabewerte	7
Szenarien	8
Stimme & Sprache	9
Sprachsteuerungsparameter	10
Manuelle Parametrisierung	12
Sprechgeschwindigkeit anpassen	15
Tonhöhe anpassen	16
Wiederholungen erzeugen	16
Statusberichte	17
Zeitversetzter Versand	20
Zweitversuch (Recall)	21
Badwordfilter	21
Schlusswort	21

Weitere Dokumentationen // More documentation

Gatewaybeschreibung

www.smsflatrate.net/download/gateway.pdf

Schnittstellenbeschreibung

www.smsflatrate.net/download/schnittstelle.pdf

Mail2SMS

www.smsflatrate.net/download/mail2sms.pdf

TEXT2SPEECH ANRUF // TEXT2SPEECH CALL

Mit dieser Funktion werden Texte über die Text2Speech (TTS)-Schnittstelle in hörbare Sprache umgewandelt. Daraufhin wird ein Anruf an ein beliebiges Endgerät z.B. Festnetzanschluss oder Mobilfunkgerät erzeugt und der entsprechende Text vorgelesen.

Der Vorteil gegenüber einer sogenannten Festnetz-SMS ist, dass ein Text2Speech (TTS) Anruf keine Restriktionen hat. So werden bei einer Festnetz-SMS aufgrund einer festgelegten Nachtruhe in Deutschland keine Nachrichten von 23 bis 7 Uhr zugestellt. Wichtige Alarmer z.B. an Feuerwehren gehen während dieser Zeit verloren.

Text2Speech-Anrufe hingegen können an jedes beliebige Endgerät, ob Festnetz oder Mobilfunkgerät zu jeder Tageszeit gesendet werden. Ein TTS-Anruf „übersteht“ zudem auch eingerichtete Weiterleitungen auf andere Anschlüsse oder Mobiltelefone bei Abwesenheit. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig. Endlich können Sie SMS-Texte auch auf Handys vorlesen lassen. Ideal auch für Feuerwehren und andere Rettungsdienste, welche ihre Einsatzkräfte zusätzlich per Anruf informieren wollen.

ALLGEMEINES

Gateway-Typ: „30“

Caller ID / Rufnummer für Text2Speech Anrufe (Standard): 080079079668 (freecall)

Mit der kostenlosen Caller-ID entstehen Ihnen und Ihren Kunden keinerlei Gebühren, falls auf diese Rufnummer zurückgerufen werden sollte. Es erfolgt eine Ansage, dass es sich um einen Text2Speech Anruf von smsflatrate.net gehandelt hat. Eine individuelle Rufnummer als Caller-ID (z.B. Ihre Firmenrufnummer) ist jederzeit gegen Aufpreis buchbar. Weitere Informationen finden Sie in unserer Preisliste.

Preis:

Variiert (Festnetz Deutschland, Mobil Deutschland oder weltweit). Siehe Preisliste. Es handelt sich um einen fairen Festpreis pro Anruf (Gesprächsdauer unabhängig). Kosten entstehen bereits mit dem Anrufversuch, auch wenn bspw. der Angerufene nicht erreichbar war (z.B. besetzt, nicht erreicht oder ungültige Rufnummer).

Optional kostenloser Zweitversuch (Recall): nach 10 Minuten

Sollte der erste Anruf nicht erfolgreich gewesen sein (z.B. besetzt) kann ein kostenloser Recall nach ca. 10 Minuten optional erfolgen. Schlägt auch dieser Fehl, gilt der Anruf als nicht zugestellt. Weitere Infos ab Seite 16.

Textlänge in Zeichen: max. 1000 Zeichen

Textlänge in Sekunden: max. 360 Sekunden

Massenversand (bulk): nicht möglich

Maximaler Durchsatz pro Minute: 60 Anrufe

GATEWAY-ADRESSE // GATEWAY LINK

HTTP: <http://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?>

SSL: <https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?>

Schnittstellenbegrenzung:

Maximal 10 Aufrufe pro Sekunde / max. 10 request per second

SSL (https):

Keine SSLv3 Unterstützung aufgrund bestehender Sicherheitslücken.

Bitte TLS-Protokoll verwenden. / No SSLv3 support. Please use TLS-protocol.

STANDARD PARAMETER // STANDARD PARAMETER

key=	Ihr Schnittstellen-Key Your Gateway-Key	Zu finden im Kundenbereich unter „Schnittstelle“ You find the key in your login about „Interface“
to=	Empfänger mindestens 8 Ziffern Receiver At least 8 digits	Bitte <u>unbedingt</u> im internationalen Format z.B. 0049160123456 oder +49160123456 Please necessarily use the international format Example: 0049160123456 or +49160123456 Der Versand an folgende Telefon-Vorwahlen ist blockiert (Fehlercode 131): 0049137, 0049180, 0049500, 0049501, 0049601, 0049700, 0049900, 0049901, 0049902, 0049903, 0049904, 0049905
text=	Text max. 1000 Zeichen (Fehler: 133 bei mehr Zeichen) max. 360 Sekunden Textlänge Optionale Sprachsteuerungsbefehle siehe Seite 10	URL-encoded ISO-8859-15 oder/ or UTF-8 Info: http://www.url-encode-decode.com/ Erlaubte Zeichen: a-z A-Z 0-9 äÄ öÖ üÜ ß ! § \$ % & / ? @ ' . , ; : + - < > € Leerzeichen (Fehler: 133 bei ungültigen Zeichen)
type=	Gateway Typ // Gateway Type	30 (nur für TTS/ only for TTS)

BEISPIEL FÜR STANDARD TTS // EXAMPLE FOR STANDARD TTS

<https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=hello+germany&type=30>

WEITERE ZUSÄTZLICHE TTS PARAMETER

time=	zeitversetzter Versand delayed SMS transmission	TT.MM.JJJJ-SS:MM z.B. 31.12.2010-23:59 Weitere Infos siehe Seite 18 Format: DD.MM.YYYY-SS:MM E.g.: 31.12.2010-23:59 More infos on page 18
status=1	Statusbericht anfordern Request status report	Weitere Infos siehe Seite 17 More infos on page 17
voice=		Stimme und Sprache Weitere Infos siehe Seite 9
tags=1	Sprachsteuerungsparameter	Automatische Sprach-Formatierung wird deaktiviert Weitere Infos siehe Seite 10
repeat=	Wiederholungen	Max. 2 Wiederholungen Weitere Infos siehe Seite 16
rate=		Sprechgeschwindigkeit anpassen Weitere Infos siehe Seite 15
pitch=		Tonhöhe anpassen Weitere Infos siehe Seite 16
recall=1		Zweitversuch (Recall) aktivieren. Seite 19

RÜCKGABEWERTE

Fehler	Gründe
110	Falscher Schnittstellen-Key oder Ihr Account ist gesperrt
120	Guthaben reicht nicht aus
131	Empfänger nicht korrekt, unerlaubte Vorwahl (siehe Seite 4)
133	Mehr als 1000 oder unerlaubte Zeichen im Text (siehe Seite 4)

Weitere Rückgabewerte:

siehe Schnittstellenbeschreibung www.smsflatrate.net/download/schnittstelle.pdf

SZENARIEN

Szenario 1 (Standard)

- Anruf an die Rufnummer aus dem Parameter "to="
- Text2Speech Text aus dem Parameter "text=" wird vorgelesen
- Telefonat wird beendet

Beispiel Szenario 1

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=hello+germany&type=30&szENARIO=1
```

Info:

Parameter „szENARIO=1“ ist optional und muss **NICHT** für Szenario 1 angegeben werden. Szenario 1 ist als Standard definiert.

Beispiel Szenario 1 mit Statusbericht

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=hello+germany&type=30&status=1
```

Info:

Parameter „status=1“ erzeugt einen Statusbericht (zugestellt / nicht zugestellt) der per Push oder manueller Statusabfrage abgerufen werden kann. Siehe Seite 17

STIMME UND SPRACHE

Mit dem Parameter voice= wird die ausgegebene Sprache und auch die Stimme gesteuert. Ist kein Parameter voice= angegeben, gilt als Standardsprache Deutsch – Stimme: Stefan

Sprache	Frauen Stimme(n)	Männer Stimme(n)
Bulgarian	Daria	
Catalan	Montserrat	Jordi
Czech	Iveta	
Danish	Sara	Magnus
Dutch	Claire	Xander
English (Australian)	Karen	Lee
English (British)	Serena, Kate	Daniel, Oliver
English (U.S.)	Allison, Susan, Vanessa, Veronica	Tom, Victor
Finnish	Satu	Onni
French	Aurelie, Audrey	Thomas
Galacian	Carmela	
German	Katrin	Stefan (Standard)
Greek	Melina	Nikos
Italian	Alice, Federica	Luca, Paola
Norwegian	Nora	Henrik
Polish	Ewa, Zosia	Krzysztof
Portugese	Joana	Joaquim
Portugese (Brazilian)	Luciana	Felipe
Russian	Katya, Milena	Yuri
Slovak	Laura	
Spanish (Castilian)	Monica	Jorge
Spanish (Colombian)	Soledad	Carlos
Spanish (Mexican)	Angelica, Paulina	Juan
Swedish	Alva	Oskar
Turkish	Yelda	Cem
Valencian	Empar	

Beispiel // Example

<https://www.smsfltrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=hello+germany&type=30&voice=kate>

SPRACHSTEUERUNGSPARAMETER

Die TTS-Schnittstelle erkennt Textmuster wie Uhrzeiten, Datumsangaben, Zahlen oder Währungen automatisch und wandelt den geschriebenen Text in gängige Aussprache um. Aus 19.07.2013 wird beispielsweise die Aussprache: 19ter Juli 2013.

Die automatische Textmuster-Erkennung hat den Vorteil, dass zusätzliche Sprachsteuerungsparameter (wie zum Beispiel <date>) grundsätzlich nicht benötigt werden und die Übergabe wesentlich vereinfacht.

Mit dem Parameter **"tags=1"** kann die automatische Sprachformatierung deaktiviert werden (siehe Seite 12).

AUTOMATISCHE TEXTMUSTERERKENNUNG

Folgende Textmuster werden automatisch erkannt und entsprechend umgewandelt.

	Erklärung	Beispiele
Postleitzahl	5 Ziffern in Folge (nur bei Voice Stefan, Katrin)	12345 (wird einzeln vorgelesen)
Uhrzeit	Aussprache von Uhrzeiten Format: S(S):MM:(SS)	12:34 / 02:49 / 23:55:19 / 6:10 Optional mit der Angabe: Uhr / am / pm / Weiterhin auch möglich: 12h / 6h
Datum	Die Jahresangabe (z.B. 2013) muss vierstellig sein und am Ende erfolgen Format: TT.MM.JJJJ	04.12.1990 / 24.06.2013
Ziffern	Aussprache von Ziffern und Zahlen	9 / 9. / +2821 / -232.40 / 33,1 / 2,112
Telefonnummer	Muss mit einer 0 am Anfang beginnen und mindestens 3 Ziffern haben	03012345678 (wird einzeln vorgelesen)
Währung	Pflichtangabe: Euro / EUR / € / USD / \$ vor oder nach der Zahl → 12.50 EUR	12.50 Euro / +1224.95 € / -232,40 \$ / EUR 2,112

Maßeinheiten	In Kombination mit Ziffern Beispiel 34,55kg oder 345GB (kein Leerschritt nach der Ziffer) (nur bei Voice Stefan, Katrin)	t = Tonne(n) kg = Kilogramm g = Gramm l = Liter km = Kilometer m = Meter cm = Zentimeter mm = Millimeter MB, GB, TB = Megabyte, Gigabyte, Terrabyte °C = Grad Min = Minute(n) km/h oder kmh = Kilometer pro Stunde
Abkürzungen / Sonderzeichen	Folgende Abkürzungen werden entsprechend umgewandelt (Leerschritt vor und danach) (nur bei Voice Stefan, Katrin)	& = und u. = und € = Euro § = Paragraph Etc. = Etcetera Bsp. = Beispiel z.B. = zum Beispiel z.Zt. = zur Zeit usw. = und so weiter Nr. = Nummer lg = liebe Grüße vlg = viele liebe Grüße hdl = Hab dich lieb Dr. = Doktor Hr. = Herr Fr. = Frau
Internetadressen	www.webseite.Domainendung Format: http:// https:// www.	www.test.de http://www.test.com
E-Mail-Adressen	name@webseite.Domainendung	mustermann@test.de max.mustermann@test.com
Pause	Ein zusätzliches Plus im url- encoded Text bedeutet eine zusätzliche Sekunde Pause	Hallo+++kurze Pause

Hinweis zu Pausen:

Einzelpause maximal 10 Sekunden - Gesamtlänge aller Einzelpausen nicht größer als 90 Sekunden

MANUELLE PARAMETRISIERUNG

In bestimmten Fällen ist es notwendig die automatische Texterkennung zu deaktivieren und die Parameter manuell zu setzen. Mit dem Parameter **"tags=1"** kann die automatische Sprachformatierung deaktiviert werden.

Folgende Parameter können gesetzt werden:

	Parameter	Beispiele
Uhrzeit	<time> Format: S(S):MM:(SS)	<time>12:56</time>
Datum	<date> Format: TT.MM.JJJJ	<date>15.08.2013</date>
Ziffern	<number>	<number>1464,166</number> <number>-46.40</number>
Telefonnummer	<phone>	<phone>03012345678</phone>
Währung	<currency>	<currency>23,45</currency> Euro / EUR / € / \$ <currency>+3,45 Euro / EUR / € / \$</currency>
Zahlen (einzeln)	<digits>	<digits>4979</digits>
Buchstaben (einzeln)	<characters>	<characters>BRD</characters>
Internetadressen	<url>	<url>www.webseite.de</url>
E-Mail-Adressen	<email>	<email>name@webseite.de</email>
Pause	<break> Zahlenwert für Pause in Sekunden	<break>5</break> entspricht 5 Sekunden Pause
Sprechgeschwindigkeit	<rate1> <rate2> <rate3> Kann als einziger Tag mit anderen Parametern verschachtelt werden	<rate3>Schneller</rate> Schließendes Tag immer </rate> Mehr Infos Seite: 15

Beispiel Währung

```
https://www.smsfltrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Dieser+Laptop+kostet+<currency>12.50</currency>Euro&type=30&tags=1
```

Beispiel Pause

```
https://www.smsfltrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Nun+kommt+eine+Pause+<break>5</break>weiter+im+Text&type=30&tags=1
```

Tipp: Übergabe von Zahlen

Sollen Zahlen einzeln vorgelesen werden (Beispiel: Eins – Zwei – Drei – Vier) ist die einfachste Lösung die Zahlen mit einem Leerzeichen (url-encoded als +) zu übergeben: 1+2+3+4. Diese Variante kann ohne den Parameter tags=1 übergeben werden, somit bleibt die automatische Texterkennung weiterhin aktiviert.

Variante 1

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Der+PIN+lautet+1+2+3+4&type=30
```

Variante 2

Alternativ kann der Parameter <digits>WERT</digits> genommen werden. Diese Variante geht ausschließlich, wenn die automatische Texterkennung mit "tags=1" deaktiviert wurde.

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Der+PIN+lautet+<digits>1234</digits>&type=30&tags=1
```

Tipp: Ausschreiben von Ordnungszahlen

Beispiel:

Wir sind 4. im Fußballpokal → Wir sind **vierter** im Fußballpokal

Der 2te Platz → Der **zweite** Platz

Tipp: Sprechpausen

Sprechpausen können auf zwei unterschiedliche Arten übergeben werden.

Variante 1

Übergabe durch Doppelleerschritte (url-encoded als ++). Jedes weitere Plus ist dabei eine Pause von 1er Sekunde. Diese Variante kann ohne den Parameter tags=1 übergeben werden, somit bleibt die automatische Texterkennung weiterhin aktiviert.

Beispiel Variante 1

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Textpause+von+++++5+Sekunden</time>&type=30
```

Variante 2

Übergabe durch den Parameter <break>PAUSENLÄNGE</break>

Diese Variante geht ausschließlich, wenn die automatische Texterkennung mit "tags=1" deaktiviert wurde.

Beispiel Variante 2

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Textpause+von+5<break>5</break>Sekunden</time>&type=30&tags=1
```

Hinweis zu Pausen:

Einzelpause maximal 10 Sekunden - Gesamtlänge aller Einzelpausen nicht größer als 90 Sekunden

Tipp: Internet- & E-Mail-Adressen

Die aktuelle Aussprache von Webseiten & E-Mail-Adressen ist noch nicht optimal. Bis zu einer finalen Lösung empfiehlt es sich Web- und E-Mail-Adressen wie in diesem Beispiel auszuschreiben:

www.test.de → W W W Punkt Test Punkt D E

name@test.de → Name ÄT Test Punkt D E

SPRECHGESCHWINDIGKEIT ANPASSEN

Neben der Stimme und der Sprache (siehe Seite 7) können zusätzlich die Sprechgeschwindigkeit als auch die Tonhöhe individuell angepasst werden.

Sprechgeschwindigkeit anpassen

Es gibt 2 Varianten die Sprechgeschwindigkeit zu beeinflussen.

Variante 1

Global, über den kompletten TTS-Call:

Parameter:

rate=1 (langsam)

rate=2 (normal = Standard)

rate=3 (schnell)

Beispiel Variante 1

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Dieser+Text+wird+schneller+gesprochen&type=30&rate=3
```

Variante 2

Sprechgeschwindigkeit bei einzelnen Textbereichen beeinflussen:

Parameter:

rate1 (langsam)

rate2 (normal = Standard)

rate3 (schnell)

Beispiel Variante 2

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Normale+Geschwindigkeit+<rate3>wird+schneller+vorgelesen</rate>und+wieder+normal&type=30
```

Mit dieser Variante lassen sich Sprechgeschwindigkeiten innerhalb der Parameter <rateX> und </rate> beeinflussen. **Hinweis:** Der schließende Tag ist immer </rate>

TONHÖHE ANPASSEN

Parameter:

pitch=1 (tief)

pitch=2 (normal = Standard)

pitch=3 (hoch)

Beispiel // Example

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=Dieser+Text+wird+tiefer+gesprochen&type=30&pitch=1
```

Hinweis: Die Tonhöhe kann nur global über den kompletten TTS-Call geändert werden.

WIEDERHOLUNGEN

Mit dem Parameter "repeat=" wird der komplette Text bis zu 2x Wiederholt.

Parameter:

repeat=1 (1x Wiederholen)

repeat=2 (2x Wiederholen)

Beispiel // Example

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=0049160653210&text=hello+germany&type=30&repeat=1
```

STATUSBERICHTE

Statusberichte können mit dem zusätzlichen Parameter „status=1“ angefordert werden.

Beispiel:

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=hello+germany&type=30&status=1
```

Text2Speech Callstatus Standard:

Status	Ereignis	Gründe
100	TTS-Call erfolgreich an das Gateway übergeben	Standard Status nach der erfolgreichen Übergabe
101	TTS-Call erfolgreich zugestellt	Erfolgreich zugestellt
102	TTS-Call konnte mit dem ersten Versuch nicht erfolgreich zugestellt werden	besetzt, nicht erreicht, Nummer ungültig, Anruf wegdrückt, Handy aus, Kein Netz, vor dem Gesprächsende (zu früh) aufgelegt
103	TTS-Call konnte auch nach einem Recall (ca. 10 Minuten später) nicht erfolgreich zugestellt werden und gilt als fehlgeschlagen	siehe Status 102

Abfrage der Statusberichte: Push oder manuelle <http://> Statusabfrage
siehe Schnittstellenbeschreibung: www.smsflatrate.net/download/schnittstelle.pdf

Info: Optionaler Zweitversuch (Recall):

Ein optionaler (siehe Seite 19) kostenloser Zweitversuch (Recall) erfolgt ca. 10 Minuten nach dem ersten gescheiterten Anruf. Nach diesem Recall bekommt der TTS-Call einen endgültigen Status. 101 = falls der Anruf mit dem Recall erfolgreich zugestellt werden konnte oder 103 = falls auch der Recall fehlgeschlagen ist.

Problematik mit Netzbetreiber Ansagen:

Automatische Netzbetreiber Ansagen wie beispielsweise: "Kein Anschluss unter dieser Nummer", "Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar", "Ihr gewünschter Gesprächspartner spricht, es wird angeklopft"... werden aktuell von unserem System als „Status 101, erfolgreich zugestellt“ gewertet und können, Stand heute, nicht von einem „echten menschlichen“ Entgegennehmen unterschieden werden. Daher kommt es in solchen Fällen zu falschen Statusinformationen (Status 101, anstelle von 102 bzw. 103). Diese technische Einschränkung gilt es zu beachten!

Problematik mit Mailboxen und Anrufbeantwortern:

gleiche Problematik wie bei Netzbetreiber Ansagen, siehe oben.

Text2Speech Callstatus Erweitert:

Wir haben die Status-Codes (zugestellt, nicht zugestellt) für unsere Text2Speech Funktion erweitert. Damit erhalten Sie zukünftig nicht nur den Zustellbericht "nicht zugestellt" sondern auch den Grund wie z.B. "besetzt" oder "frühzeitig aufgelegt".

Zusätzlich zu den bisher bekannten Statusmöglichkeiten (101,102,103) erweitern wir die genaueren Details mit der Angabe eines Buchstabens. Beispielsweise 101,C (siehe Matrix auf nachfolgender Seite).

In unserem Kundencenter unter dem Menüpunkt Schnittstelle "Push-URL" haben wir den neuen optionalen Parameter [callstatus] hinzugefügt. Nutzen Sie diesen Parameter um die zusätzlichen Informationen zu erhalten.

Push-Url

Bitte tragen Sie hier Ihre Push-URL ein, die bei Statusänderungen Ihrer versendeten SMS aufgerufen wird. Es werden folgende Ersetzungsvariablen verwendet:

[message_id] = Message ID

[status] = Zustellbericht

[time] = Empfangszeitpunkt als Unix Timestamp

[uid] = Ihre eigene übermittelte User-ID

[callstatus] = Text2Speech Callstatus (nur für Gateway 30)

[from] = Absender Name oder Nummer

[to] = Empfängernummer

Beispiel-URL

[http://www.ihredomain.de/push.php?id=\[message_id\]&status=\[status\]&time=\[time\]&uid=\[uid\]](http://www.ihredomain.de/push.php?id=[message_id]&status=[status]&time=[time]&uid=[uid])

Text2Speech Callstatus Erweitert:

Status-Code	Erklärung	Info
101,C	Complete	Anruf wurde komplett und erfolgreich zugestellt
103,B	Busy	Teilnehmer ist besetzt. Falls der Parameter &recall=1 gesetzt wurde, wird ein Recall ausgelöst.
103,T	Timeout	Teilnehmer nicht erreicht (durchgeklingelt) Falls der Parameter &recall=1 gesetzt wurde, wird ein Recall ausgelöst.
103,H	Hangup	Anruf unvollständig (vorzeitig aufgelegt). Falls der Parameter &recall=1 gesetzt wurde, wird KEIN Recall ausgelöst.
103,X	Sonstige Fehler	Andere Fehler z.B. Rufnummer falsch Falls der Parameter &recall=1 gesetzt wurde, wird KEIN Recall ausgelöst.

ZEITVERSETZTER, TERMINIERTER VERSAND // DELAYED SMS TRANSMISSION

Möglich mit den Gateways: 30 // Possible through Gateway: 30

Zusätzlicher Parameter: „time= TT.MM.JJJJ-SS:MM“ // Additional parameter: "time = dd.mm.yyyy-SS:MM"

Beispiel: 24.12.2012-13:45 für den 24.12.2012 um 13.45

Example: 24.12.2012-13:45 for 24.12.2012 at 13.45

Bitte bedenken Sie, dass einmal terminierte TTS nachträglich nicht mehr geändert, storniert oder gelöscht werden können. In die Vergangenheit terminierte TTS werden sofort versendet. // Please keep in mind that once transmitted TTS can not be changed, canceled or deleted afterwards. Terminated TTS in the past are sent immediately.

Beispiel // Example

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&from=00491601234567&to=00491606543210&text=merry+christmas+to+germany&type=30&time=24.12.2012-13:45
```

Mögliche Fehlermeldungen // Possible error messages

170

Parameter „time=" ist nicht korrekt. Bitte im Format: TT.MM.JJJJ-SS:MM oder Parameter entfernen für sofortigen Versand. // Parameter "time =" is not correct. Please use the format: TT.MM.YYYY-SS:MM or delete parameter for immediately dispatch.

171

Parameter „time=" ist zu weit in der Zukunft terminiert (max. 360 Tage)
Parameter "time =" is too far in the future (max. 360 days).

RECALLFUNKTION AKTIVIEREN

Ein kostenloser Zweitversuch (Recall) nach ca. 10 Minuten kann mit dem Parameter „recall=1“ optional aktiviert werden. Falls beim ersten Versuch der Anruf fehlgeschlagen ist (z.B. besetzt, oder nicht erreicht) erfolgt auf Wunsch ein kostenloser Zweitanruf. Schlägt auch dieser fehl, gilt der Anruf als nicht zugestellt.

Beispiel:

```
https://www.smsflatrate.net/schnittstelle.php?key=f4eba9a923a60dc6923a6b6bad1ab&to=00491606543210&text=hello+germany&type=30&recall=1
```

Hinweis:

Der für Sie kostenlose Recall ist eine Serviceleistung von smsflatrate.net. Die Recall-Quote sollte nicht höher als 20% sein. Liegt diese über 20-Prozent behalten wir uns das Recht ein, die Recallfunktion für einzelne Kunden zu deaktivieren.

BADWORDFILTER // BAD WORD FILTER

Uns ist es wichtig Kinder und Jugendliche zu schützen. Aus diesem Grund haben wir einen Badwordfilter umgesetzt. Jugendgefährdende Inhalte in den SMS können somit herausgefiltert und unschädlich gemacht werden. Dennoch sind sie selbst verantwortlich für ausreichend Schutz zu sorgen und das Senden von SMS mit obszönen, rechtsradikalen und jugendgefährdenden Inhalten zusätzlich zu verhindern.

It is important for us to protect children and young people. For this reason, we have implemented a bad word filter. Inappropriate content in the text can thus be filtered out. However, you are responsible as well to ensure adequate protection and prevent the sending of SMS with obscene, quite radical and offensive content.

SCHLUSSWORT // CONCLUSION

Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der ersten Seite.

Vielen DANK für Ihr Vertrauen.

Ihr smsflatrate.net Team

If you have any questions or suggestions, please contact us. We are happy to offer advice and assistance. Our contact data can be found on the first page.

Many Thanks for your trust.

Your smsflatrate.net Team